

Gigaset A170 duo

Zestaw z dwiema słuchawkami

- Podświetlany wyświetlacz o przekątnej 1,5"
- Długi czas rozmów / czuwania: 18 / 200 h
- Książka telefoniczna na 50 wpisów
- Dwie słuchawki w zestawie
- Bezpłatne rozmowy wewnętrzne
- Technologia ECO DECT
- Budzik z melodią do wyboru
- Współpraca z aparatami słuchowymi
- Wygodna klawiatura



Jakość dźwięku

- Regulowana głośność dzwonka (5 poziomów)
- Sygnał dzwonka odtwarzany przez głośnik słuchawki
- Akustyczne potwierdzenie naciśnięcia przycisków oraz sygnalizacja rozładowania akumulatora
- Tryb redukcji echa przy współpracy z bramką/routerem
- Współpraca z aparatami słuchowymi

Książka telefoniczna i połączenia

- Książka telefoniczna na 50 numerów z opisem
- Wybieranie numeru z możliwością korekty przed zestawieniem połączenia
- Powtarzanie wybierania 10 numerów
- Szybkie wybieranie (programowanie przycisków 2-9)
- Wybieranie tonowe lub impulsowe
- Programowany czas Flash

Wyświetlacz

- Podświetlany wyświetlacz graficzny: 34 x 22 mm (szer. x wys.), przekątna 3,8 cm / 1,5"
- Kolor podświetlenia: bursztynowy
- W trybie czuwania:
 - Wyświetlanie daty i godziny
 - Wyświetlanie stanu naładowania akumulatorów
 - Wyświetlanie opisu przycisków wyświetlacza
 - Wyświetlanie symbolu zegara w przypadku ustawienia budzika
 - Wyświetlanie numeru wewnętrznego słuchawki
- W trybie rozmowy: wyświetlanie czasu trwania połączenia

Sygnalizacja połączeń

- Identyfikacja numeru dzwoniącego (CLIP / CNIP)
- Sygnalizacja połączenia przychodzącego na wyświetlaczu
- Ustawienia dzwonka:
 - 10 melodii do wyboru
 - 5 poziomów głośności / wyłączony / narastający
- Oddzielne ustawienie dzwonka dla połączeń zewnętrznych / wewnętrznych

Lista połączeń

- Informacja na wyświetlaczu o nowych połączeniach nieodebranych
- Lista połączeń nieodebranych do 25 pozycji z informacją o godzinie połączenia
- Bezpośrednie wybieranie numeru z listy połączeń

Klawiatura

- 12 przycisków numerycznych oraz 5 przycisków funkcyjnych
- Łatwa obsługa dzięki klawiszom wyświetlacza i dwukierunkowemu przyciskowi nawigacyjnemu
- Blokada klawiatury przyciskiem [#]
- Wyłączanie dzwonka przyciskiem [*]
- Funkcja Flash(R) długim przyciśnięciem przycisku [0]

Menu

- Wygodne menu w wielu językach (D, GB, F, I, E, P, TR, itd.)
- Łatwa obsługa dzięki tekstowemu menu i przyciskom wyświetlacza

Gigaset

Wherever you go.

Funkcje dodatkowe

- Plug & Play – łatwa instalacja: rozpakuj, podłącz i rozmawiaj
- Budzik z melodią do wyboru
- Ustawienia, książka telefoniczna, lista połączeń, data i czas chronione w przypadku utraty zasilania

Funkcje systemu z więcej niż jedną słuchawką

- Bezpłatne połączenia wewnętrzne
- 2 połączenia jednocześnie (1. zewnętrzna, 2. pomiędzy dwoma słuchawkami wewnętrznymi)
- Transfer książki telefonicznej pomiędzy słuchawkami
- Połączenie wewnętrzne do wybranej lub do wszystkich słuchawek
- Transfer połączenia do innej słuchawki wewnętrznej
- Konferencja trójstronna (1 rozmówca zewnętrzny i 2 wewnętrznych)
- Sygnalizacja połączenia przychodzącego we wszystkich zalogowanych słuchawkach

ECO DECT

- Automatyczna redukcja mocy nadawania w zależności od odległości między stacją bazową, a słuchawką
- Brak promieniowania w trybie czuwania wszystkich zalogowanych słuchawek, o ile obsługują tryb ECO DECT

Dane techniczne

Konfiguracja	○ Podłączenie do 1 linii analogowej (a/b)
Interfejs	a/b (analogowy)
Standardy	DECT
Słuchawka	<ul style="list-style-type: none"> ○ Czas czuwania: do 200 h ○ Czas rozmów: do 18 h ○ Akumulatory: 2 x AAA (NiMH) ○ Czas ładowania: ok. 6,5 h ○ Zasięg <ul style="list-style-type: none"> - w budynkach: do 50 m - za zewnątrz: do 300 m ○ Wymiary: 159 x 48 x 30 mm (wys. x szer. x dł.) ○ Masa: ok. 108 g (z akumulatorami)
Stacja bazowa	<ul style="list-style-type: none"> ○ Zasilanie: Zasilacz wtyczkowy 230 V ○ Wymiary: 89 x 89 x 43 mm (wys. x szer. x dł.) ○ Masa: ok. 63 g
Ładowarka	<ul style="list-style-type: none"> ○ Zasilanie: Zasilacz wtyczkowy 230 V ○ Wymiary: 75 x 69 x 38 mm (wys. x szer. x dł.) ○ Masa: ok. 34 g ○ Możliwość montażu na ścianie
Zawartość opakowania	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 stacja bazowa Gigaset A170 ○ 1 ładowarka ○ 2 słuchawki Gigaset A170H ○ 2 zasilacze ○ 1 kabel telefoniczny ○ 4 akumulatory AAA (NiMH) ○ 2 pokrywy akumulatorów ○ 1 instrukcja obsługi
Kolor	○ Czarny
Partnumber	○ L36852-H2802-S201
Kod EAN	○ 4250366851075
Wersja datasheet	○ 18.10.2017