

Gigaset A690HX

Dodatkowa słuchawka DECT

- Dodatkowa słuchawka dedykowana do:
 - Telefonicznych stacji bazowych DECT Gigaset
 - Telefonicznych stacji bazowych DECT/GAP innych producentów
 - Routerów DECT/GAP (np. AVM FRITZ!Box)
 - Routerów DECT CAT-iq 2.0
- Kontrastowy, monochromatyczny wyświetlacz 2"
- Tryb głośnomówiący
- "Czarna lista" na 32 numery
- Wyciszanie połączeń anonimowych
- Dźwięk w jakości HD z profilami do wyboru
- Książka telefoniczna na 150 wpisów z funkcją VIP
- Ergonomiczna klawiatura
- Długi czas rozmów / czuwania - do 12 / 180 godzin



Uwaga dotycząca kompatybilności:

Więcej informacji dotyczących funkcji słuchawki we współpracy ze stacjami bazowymi Gigaset, a także innymi stacjami / routerami, dostępnych jest na stronie www.gigaset.com/compatibility

Jakość dźwięku

- Doskonała jakość dźwięku: słuchawka spełnia wymagania standardu CAT-iq 2.0 (HD Voice)
- Rozmowy w trybie głośnomówiącym również w jakości HD
- Regulowana głośność słuchawki (5 poziomów)
- Dwa profile trybu głośnomówiącego dla optymalnej słyszalności
- Sygnał dzwonka odtwarzany przez głośnik trybu głośnomówiącego
- Regulowana głośność dzwonka (5 poziomów)
- Ton ostrzegawczy rozładowania akumulatora
- Akustyczne potwierdzenie naciśnięcia przycisków
- Współpraca z aparatami słuchowymi

Książka telefoniczna i połączenia

- Książka telefoniczna na 150 wpisów z funkcją VIP
- Powiększona czcionka dla lepszej czytelności
- Wybieranie numeru z możliwością korekcy przed zestawieniem połączenia
- Powtarzanie wybierania ostatnich 10 numerów
- Szybkie wybieranie (programowanie przycisków numerycznych 2 – 9)
- Tryb wybierania: DTMF i impulsowy
- Transfer książki telefonicznej pomiędzy słuchawkami lub stacją bazową CAT-iq

Wyświetlacz

- Podświetlany, monochromatyczny wyświetlacz graficzny
- 34 x 37 mm (W x S), 5,1 cm / 2" (przekątna), 96 x 64 pikseli
- Kolor podświetlenia: biały
- W trybie czuwania:
 - wyświetlanie daty i godziny
 - wyświetlanie siły sygnału i stanu naładowania akumulatorów
 - wyświetlanie przycisków funkcyjnych wyświetlacza
- Podczas połączenia: wyświetlanie czasu rozmowy

Gigaset

Wherever you go.

Sygnalizacja połączeń

- o Identyfikacja numeru dzwoniącego (CLIP / CNIP) dla połączeń przychodzących oraz list połączeń
- o Sygnalizacja połączenia animacją na wyświetlaczu oraz podświetleniem przycisku „zielonej słuchawki”
- o Ustawienia dzwonka:
 - 25 melodii w słuchawce
 - 5 poziomów głośności + wył.
- o Oddzielne ustawienie dzwonka dla połączeń zewn. / wewn. / VIP / budzika
- o Funkcja „czarnej listy” na 32 numery:
 - Działająca lokalnie w słuchawce pracującej w trybie CATiq oraz GAP
 - łatwe dodawanie numeru bieżącego połączenia przychodzącego do „czarnej listy
- o Wyciszanie połączeń anonimowych: połączenia z ukrytym numerem są sygnalizowane wyłącznie optycznie
- o Tryb dzienny / nocny: czasowe wyciszanie melodii dzwonka, za wyjątkiem kontaktów oznaczonych jako VIP

Lista połączeń

- o Informacja na wyświetlaczu oraz podświetlany klawisz wiadomości sygnalizujący nowe zdarzenia
- o Bezpośrednie wybieranie numeru z listy połączeń
- o Lista 25 ostatnich połączeń nieodebranych z numerem / nazwą i godziną połączenia

Klawiatura

- o Ergonomiczna klawiatura wysokiej jakości
- o Wygodna obsługa dzięki dużym przyciskom
- o 12 przycisków numerycznych i 2 przyciski wyświetlacza
- o 4-kierunkowy przycisk nawigacyjny
- o Kolor podświetlenia: bursztynowy
- o Podświetlany (na zielono) przycisk akceptacji połączenia / trybu głośnomówiącego
- o Podświetlane (na czerwono) przyciski rozłączenia połączenia oraz wiadomości
- o Blokada klawiatury przyciskiem (#)
- o Wyłączanie dzwonka przyciskiem (*)
- o Funkcja Flash (programowany czas Flash)

Menu

- o Intuicyjny, nowoczesny interfejs użytkownika dla łatwej obsługi (dostępny w kilkunastu językach)
- o Wygodne menu tekstowe z symbolami i przyciskami kontekstowymi wyświetlacza

Dodatkowe funkcje

- o Plug & Play – łatwa instalacja – rozpakuj, podłącz i rozmawiaj
- o Budzik z funkcją drzemki i melodią do wyboru
- o Monitoring pomieszczenia (Babyfon) z funkcją interkomu
 - z powiadomieniem zewnętrznym, np. na telefon komórkowy
 - z powiadomieniem wewnętrznym, na inną słuchawkę DECT
- o Ustawienia, książka telefoniczna, listy połączeń, data i czas chronione w przypadku utraty zasilania

ECO DECT

- o Automatyczna redukcja mocy nadawania w zależności od odległości między stacją bazową, a słuchawką
- o Brak promieniowania w trybie czuwania wszystkich zalogowanych słuchawek, o ile obsługują tryb ECO DECT

Dane techniczne

Standardy	DECT, GAP, CATiq 2.0, SUOTA
Słuchawka	<ul style="list-style-type: none"> o Czas czuwania: do 180 h o Czas rozmów: do 12 h o Akumulatory: 2 x AAA (NiMH) o Czas ładowania: ok. 4,5 h w stacji bazowej o Zasięg <ul style="list-style-type: none"> - w budynkach: do 50 m - na zewnątrz: do 300 m o Wymiary: 155 x 49 x 28 mm (W x S x G) o Masa: ok. 119 g (z akumulatorami)
Ładowarka	<ul style="list-style-type: none"> o Zasilacz: zasilacz wtyczkowy 230 V o Wymiary: 38 x 70 x 77 mm (W x S x G) o Masa: 36 g o Możliwość montażu na ścianie
Zawartość opakowania	<ul style="list-style-type: none"> o 1 słuchawka Gigaset A690HX o 1 ładowarka o 1 zasilacz ładowarki o 2 akumulatory AAA (NiMH) o 1 pokrywa akumulatorów o 1 instrukcja obsługi
Kolor	o czarny
Partnumber	S30852-H2870-R601
Kod EAN	4250366857169
Wersja Datasheet	31.10.2019