

Gigaset COMFORT 550 IP

Nowy standard wygodnej komunikacji w domu i w biurze

Cechy szczególne:

- o Ponadczasowy, elegancki wygląd
- o Kolorowy wyświetlacz TFT o przekątnej 2.2" i optymalnej czytelności
- o Tryb głośnomówiący i złącze zestawu słuchawkowego
- o Dwa przyciski do obsługi najważniejszych funkcji
- o Doskonała jakość połączeń VoIP (HDSP™)
- o Ochrona przed niechcianymi połączeniami
- o Usługi w chmurze i aplikacje Gigaset do łączenia się ze smartfonów (iOS/Android)
- o Możliwość elastycznego wykorzystania w telefonii stacjonarnej i internetowej, niezależnie od operatora
- o Współpraca z aparatami słuchowymi
- o Zaczep do paska w zestawie



Wraz z modelem COMFORT 550 IP, Gigaset prezentuje nowy standard telefonii bezprzewodowej w domu i w domowym biurze. Ponadczasowy, elegancki design sprawia, że telefon doskonale prezentuje się zarówno na biurku, jak i w innych domowych pomieszczeniach.



MADE IN GERMANY

Połączenia i telekonferencje w jakości HD

Gigaset COMFORT 500 IP może współpracować z profesjonalnym zestawem słuchawkowym oraz posiada zintegrowaną funkcję głośnomówiącą zapewniającą jakość dźwięku HD. Dzięki temu masz wolne ręce i możesz – przykładowo – prowadzić jednocześnie rozmowę i zapisywać ważne informacje. Doskonała jakość głosu gwarantowana jest także podczas klasycznych rozmów telefonicznych.

Zrównoważony projekt dla wszystkich pokoleń

Nowa generacja telefonów Gigaset zapewnia jakość na lata i gwarantowaną przyjemność z użytkowania, wynikającą z wysokiej klasy materiałów i prostej obsługi. Dzięki optymalnej czytelności wyświetlacza i kompatybilności z aparatami słuchowymi, dostęp do wygodnej komunikacji zyskują wszyscy, niezależnie od wieku.

Komfortowa ochrona połączeń blokuje niechciane numery

Niepożądane połączenia telefoniczne dotyczą wszystkich. W celu ochrony Gigaset COMFORT 550 IP posiada lokalną listę, na której zapisać można nawet 70 blokowanych numerów.

Innowacyjne technologie, Made In Germany

Gigaset COMFORT 550 IP powstał na bazie naszego wieloletniego doświadczenia w tworzeniu wysokiej jakości rozwiązań komunikacyjnych. Korzysta ze stale rozwijanych technologii, takie jak ECO DECT i Green Office Energy Saving, zapewnia doskonałej jakości połączenia oraz nowoczesne wzornictwo. Został opracowany i wyprodukowany zgodnie ze standardem "Made In Germany".

Gigaset

Specyfikacja techniczna

Dźwięk	Jakość dźwięku	<ul style="list-style-type: none"> Doskonała jakość połączeń VoIP (HDSP™) Doskonała jakość dźwięku i wysoka głośność, również w trybie głośnomówiącym
	Kodek szerokopasmowy	G.722
	Tryb głośnomówiący	Tryb głośnomówiący w słuchawce
	Profile dźwiękowe	Dwa profile dźwiękowe (wysokie / niskie tony)
	Sygnał dzwonka	<ul style="list-style-type: none"> Odtwarzany w słuchawce i stacji bazowej Głośność regulowana w 5 stopniach
	Współpraca z aparatami słuchowymi	Tak

Klawiatura	Typ klawiatury	Ergonomiczna klawiatura wysokiej jakości z wyczuwalnym punktem zadziałania przycisków
	Podświetlenie klawiatury	<ul style="list-style-type: none"> Podświetlana klawiatura i przycisk nawigacyjny: kolor pomarańczowy Podświetlane przyciski odbioru / zakończenia połączenia 5-kierunkowy przycisk nawigacyjny
	Działanie	<ul style="list-style-type: none"> Bezpośrednie wybieranie z listy połączeń Precyzyjna obsługa dzięki powiększonym przyciskom
	Funkcje	<ul style="list-style-type: none"> Dwa przyciski wyświetlacza z możliwością przypisania najczęściej używanych funkcji Przypisywanie funkcji: długie naciśnięcie przycisku Programowane przyciski skróconego wybierania (2 - 9) Funkcja Flash (przycisk "0") Regulowany czas Flash Blokada klawiatury (przycisk #) Wyłączanie dzwonka (przycisk *)

Wyświetlacz	Typ	Kolorowy wyświetlacz TFT
	Przekątna (cali)	2.2"
	Rozmiar (W x S)	44 x 35 mm
	Rozdzielczość	220 x 176 pikseli
	Kolory	64 tys.
	Schematy kolorów	Podświetlany wyświetlacz z dwoma schematami kolorów (czarny / biały)
	Właściwości	<ul style="list-style-type: none"> Najlepsza czytelność Wysoki kontrast

Funkcje	E-Mail	<ul style="list-style-type: none"> Sygnalizacja nowych wiadomości e-mail za pomocą migającego przycisku wiadomości Wyświetlanie pierwszych 560 znaków wiadomości e-mail w słuchawce Usuwanie wiadomości e-mail z poziomu telefonu Obsługa kont poczty elektronicznej POP3/POP3S
	SMS	<ul style="list-style-type: none"> Obsługa wiadomości SMS do 612 znaków Przechowywanie do 30 SMS (o długości 90 znaków) Przenoszenie numeru telefonu z wiadomości SMS do książki adresowej Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS przez sieć stacjonarną lub IP (RTP) Prosta konfiguracja funkcji SMS, w tym rejestracja Łatwy dostęp do usług SMS (kanały informacyjne) Wysyłanie wiadomości SMS na adres e-mail
	Budzik	Budzik z melodią do wyboru i funkcją drzemki
	Baby phone	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring pomieszczenia (baby monitor) z możliwością interkomu Połączenie na zewnętrzny numer (np. telefonu komórkowego) Połączenie na wewnętrzny numer (inna słuchawka)
	Wybieranie bezpośrednie	Funkcja połączenia bezpośredniego pozwala na połączenie z zaprogramowanym numerem po naciśnięciu dowolnego przycisku.
Kalendarz	<ul style="list-style-type: none"> Kalendarz z podglądem miesiąca i funkcją terminarza: 30 wydarzeń z opisem i oddzielnym sygnałem dzwonka Przypomnienie o urodzinach dla każdego wpisu w książce 	

Telefonia	Telefonia Gigaset.net	<ul style="list-style-type: none"> Wykonuj bezpłatne połączenia między telefonami Gigaset IP na całym świecie
	VoIP	<ul style="list-style-type: none"> Obsługa wielu linii: 6 słuchawek, 6 kont SIP (także od różnych operatorów) i 1 linia stacjonarna (analogowa) Do 3 jednoczesnych połączeń (1 stacjonarna + 2 internetowe) Indywidualne przypisywanie kont SIP do słuchawek (niezależnie dla poł. wychodzących i przychodzących) Prosta konfiguracja telefonii internetowej (VoIP) przy użyciu kreatora Kodeki telefonii SIP VoIP: G.711, G.722, G.726, G.729AB

Sygnalizacja i informacje na wyświetlaczu	Tryb powiększonej czcionki	Powiększona czcionka przy wybieraniu numeru
	Wygaszacz ekranu	<ul style="list-style-type: none"> Zegar analogowy lub cyfrowy Serwisy Online Gigaset (pogoda, wiadomości, horoskop, itd.)
	CLIP	Identyfikacja numeru / nazwy dzwoniącego (CLIP/CNIP)
	Połączenia przychodzące	<ul style="list-style-type: none"> Animacja połączenia na wyświetlaczu Migające podświetlenie przycisku „zielonej słuchawki” Prezentacja opisu numeru z książki telefonicznej
	Połączenia nieodebrane	Informacja na wyświetlaczu oraz migające podświetlenie przycisku wiadomości (z możliwością wyłączenia)
	Tryb oczekiwania	<ul style="list-style-type: none"> Data i godzina Siła sygnału i stan naładowania akumulatora Opis funkcji przycisków wyświetlacza Powiadomienia o nowych wiadomościach
	Połączenie telefoniczne	Wyświetlanie czasu trwania bieżącego połączenia
	Nazwa urządzenia	<ul style="list-style-type: none"> Edycja nazwy wewnętrznej słuchawki Edycja nazwy stacji bazowej
	Dzwonki	<ul style="list-style-type: none"> 5 poziomów głośności + wył. + narastający 18 melodii w słuchawce Indywidualnie przypisywane dzwonki dla połączeń zewnętrznych, wewnętrznych i VIP
	Tony serwisowe	<ul style="list-style-type: none"> Ton ostrzegawczy przy utracie zasięgu oraz rozładowaniu akumulatora Potwierdzenie naciśnięcia przycisku
	Melodia w trybie oczekiwania	Melodia podczas zawieszenia połączenia przy konsultacji

Ochrona przed niechcianymi połączeniami	Lista blokowanych numerów	Lista 70 numerów dla funkcji „nie przeszkadzać”
	Wyciszanie połączeń anonimowych	Połączenia bez identyfikacji numeru sygnalizowane są jedynie wizualnie
	Kontrola czasowa	Tryb dzienny/nocny: wyciszanie sygnału dzwonka w określonych godzinach, za wyjątkiem połączeń zapisanych jako VIP

Książka telefoniczna	Książka telefoniczna	<ul style="list-style-type: none"> Książka telefoniczna na 200 wpisów Imię Nazwisko Numer telefonu (prywatny) Numer telefonu (komórkowy) Numer telefonu (biurowy) Melodia VIP Urodziny / rocznica
-----------------------------	-----------------------------	---

Funkcje dzwonienia	Powtarzanie wybierania	<ul style="list-style-type: none"> Wybieranie bezpośrednio z listy Lista 20 ostatnio wybieranych numerów
	Funkcje	<ul style="list-style-type: none"> Wybieranie numeru z możliwością korekty przed zestawieniem połączenia Obsługa prefiksów Konfiguracja do 30 reguł wybierania numerów: numer telefonu, numer kierunkowy, linia IP lub stacjonarna
	Tryb wybierania	<ul style="list-style-type: none"> Wybieranie DTMF Wybieranie impulsowe (IWV)

Menu	Konfiguracja	<ul style="list-style-type: none"> Aktualizacja oprogramowania sprzętowego stacji bazowej bezpośrednio za pomocą słuchawki (nie wymaga komputera) Prosta konfiguracja za pomocą przeglądarki internetowej
	Obsługa	<ul style="list-style-type: none"> Łatwa instalacja: odpakuj, podłącz, rozmawiaj (słuchawka zarejestrowana fabrycznie w stacji bazowej) Intuicyjne menu dla łatwej obsługi Wygodne menu w wielu językach Łatwa obsługa dzięki kolorowym symbolom, menu tekstowemu i przyciskom kontekstowym wyświetlacza
	Prezentacja	Czytelne menu główne z 6 ikonami na ekranie
Zasięg	Na zewnątrz	Do 300 m
	W pomieszczeniach	Do 50 m
	Zwiększenie zasięgu	Za pomocą Gigaset Repeater / Gigaset Repeater HX
Listy połączeń	Listy połączeń	Lista połączeń z numerami (CLIP/CNIP) z datą i godziną dla wszystkich połączeń (60 wpisów) lub listy połączeń wychodzących, odebranych i nieodebranych.
	Wybieranie	Bezpośrednie oddzwonienie na numery zapisane na liście
Obsługa systemu z więcej niż 1 słuchawką	Jednoczesne połączenia	<ul style="list-style-type: none"> 2 VoIP i 1 stacjonarna jednocześnie VoIP lub stacjonarna: konferencja trójstronna (1 zewnętrzny / 2 wewnętrznych uczestników)
	Liczba słuchawek	Rejestracja do 6 słuchawek (więcej informacji: gigaset.com/compatibility)
	Połączenia wewnętrzne	<ul style="list-style-type: none"> Bezpłatne połączenia wewnętrzne Wywołanie wybranej lub wszystkich słuchawek
	Transfer książki telefonicznej	Kopowanie książki telefonicznej pomiędzy słuchawkami
	Przekazywanie połączenia	Przekazywanie połączenia do innej słuchawki, z możliwością zapowiedzi / powrotem do połączenia w przypadku niepowodzenia.
Zasilanie	Czas rozmów	Do 17 h
	Czas czuwania	Do 320 h
	Akumulatory	2 x AAA (NiMH)
	Ochrona przed utratą zasilania	Data i godzina chroniona w przypadku utraty zasilania
	Zasilacz	<ul style="list-style-type: none"> Zasilacz wtyczkowy 230V do stacji bazowej Zasilacz wtyczkowy 230V do ładowarki
ECO-DECT	Redukcja mocy nadawczej	Automatyczna redukcja mocy nadawczej w zależności od odległości słuchawki i stacji bazowej
	Redukcja zużycia energii	Do 60% niższe zużycie energii dzięki energooszczędnemu zasilaczowi
	Brak promieniowania	Brak promieniowania radiowego w trybie oczekiwania, również przy kilku słuchawkach, jeśli stacja bazowa i współpracujące słuchawki obsługują tryb ECO-DECT
Aplikacje / Aplikacje web	Ogólne	Zgodność z różnymi aplikacjami Gigaset
	ContactsPush App	Aplikacja Gigaset ContactsPush do przesyłania kontaktów między smartfonem a słuchawką
	Gigaset Help App	Aplikacja Gigaset Help App: łatwy dostęp do instrukcji obsługi
	Gigaset elements App	Aplikacja Gigaset elements wyświetlająca na smartfonie informacje o nieodebranych połączeniach
Kompatybilność	Standardy	<ul style="list-style-type: none"> SUOTA (Software update over the air) DECT GAP DECT-CAT-iq 2.0 (słuchawka) DECT-CAT-iq 2.1 (słuchawka)

Łączność	Połączenie LAN	Ethernet RJ45 10/100 Mbps
	Zestaw słuchawkowy	Złącze Jack (3.5 mm)
	Analogowa linia telefoniczna	Podłączenie 1 analogowej linii telefonicznej (a/b)

Specyfikacja sieciowa	IP	<ul style="list-style-type: none"> • IPv4 • VLAN (IEEE 802.1q) • IEEE 802.1Q VLAN tagging • IP/Ethernet (IEEE 802.3) • Quality of Service: ToS, Diffserv, DSCP
	Konfiguracja	<ul style="list-style-type: none"> • SMS w sieci stacjonarnej lub IP (RTP) • DHCP (option 60, 114, 120), SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S
	Provisioning	<ul style="list-style-type: none"> • Auto-provisioning • Synchronizacja czasu za pomocą informacji CLIP i serwera NTP (Network Time Protocol) • Wygodna konfiguracja dla administratora za pomocą pliku konfiguracyjnego
	Konfiguracja	<ul style="list-style-type: none"> • Rejestracja dostawcy za pomocą listy wyboru dostawcy SIP (nie wymaga komputera) • Współpraca z routerami z automatycznym przydzielaniem adresu IP (DHCP)

Serwisy	Serwisy online	<ul style="list-style-type: none"> • Dostęp do usług Gigaset Cloud • Wyświetlanie na smartfonie informacji o nieodebranych połączeniach • Wyświetlanie przychodzących wiadomości e-mail na słuchawce • Aplikacja Gigaset Contacts Push App do przesyłania kontaktów ze smartfona do słuchawki • Aplikacja Gigaset Elements do wyświetlania informacji o nieodebranych połączeniach na smartfonie • Aplikacja Gigaset Help App ułatwiająca dostęp do instrukcji obsługi
----------------	-----------------------	--

Specyfikacje	Stopień ochrony	IP20 (słuchawka)			
Wymiary	Urządzenie	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Masa
	Słuchawka	161 mm	52 mm	26 mm	115 g
	Stacja bazowa (IP)	105 mm	132 mm	46 mm	120 g
	Ładowarka	35 mm	64 mm	63 mm	27 g
	Słuchawka w ładowarce	169 mm	64 mm	63 mm	142 g
Zawartość opakowania***	1x	Słuchawka			
	1x	Stacja bazowa			
	1x	Ładowarka			
	2x	Zasilacz sieciowy			
	1x	Kabel telefoniczny			
	1x	Kabel LAN			
	2x	Akumulator AAA			
	1x	Pokrywa akumulatorów			
	1x	Zaczep do paska			
	1x	Skrócona instrukcja obsługi			
Informacje handlowe	Model	Gigaset COMFORT 550 IP			
	Kolor	Czarny/chrom			
	Partnumber	S30852-H3011-S204			
	Kod EAN	4250366866420			

Opublikowane przez Gigaset Communications GmbH. Wszelkie prawa, opcje dostawy oraz zmiany w technologii i wzornictwie zastrzeżone.
Nazwy produktów użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi ich właścicieli. ProDSION-DE-0221

Wersja datasheet 31.03.2022