

Gigaset E630HX

Dodatkowa słuchawka DECT

- o Dodatkowa słuchawka dedykowana do:
 - Telefonicznych stacji bazowych DECT Gigaset
 - Telefonicznych stacji bazowych DECT/GAP innych producentów
 - Routerów DECT/GAP (np. AVM FRITZ!Box)
 - Routerów DECT CAT-iq 2.0/2.1 (np. Telekom Speedport W724V, TP-LINK Archer VR200v, o2 HomeBox 2)
- o Odporna na uderzenia, pyło- i wodoodporna (IP65)
- o Wbudowana latarka LED, dodatkowa optyczna sygnalizacja połączenia
- o Profile akustyczne do zastosowań w głośnych otoczeniach
- o Alarm wibracyjny
- o Tryb głośnomówiący z doskonałą jakością dźwięku i dedykowanym głośnikiem
- o Książka adresowa na 200 wpisów



Uwaga dotycząca kompatybilności:

Więcej informacji dotyczących funkcji słuchawki we współpracy ze stacjami bazowymi Gigaset, a także innymi stacjami / routerami, dostępnych jest na stronie www.gigaset.com/compatibility

Jakość dźwięku

- o Doskonała jakość dźwięku (HD)
 - regulowane profile dźwięku
 - z niskim/wysokim zakresem częstotliwości
- o Profile dźwięku przełączane dedykowanym przyciskiem: 3 ustawienia: głośny, cichy, osobisty
- o Wygodny tryb głośnomówiący full-duplex z dedykowanym głośnikiem
- o Boczne przyciski regulacji głośności w trakcie rozmowy
- o Złącze przewodowego zestawu słuchawkowego (Jack 2.5 mm, mono)

Książka adresowa i połączenia

- o Książka adresowa na 200 kontaktów vCard: imię, nazwisko, 3 numery telefonu, e-mail, data urodzin, melodia VIP
- o Wybieranie numeru z możliwością korekcji przed zestawieniem połączenia
- o Powtarzanie wybierania ostatnich 20 numerów
- o Szybkie wybieranie (programowanie przycisków 2-9, 0)
- o Programowalny czas flash
- o Automatyczny wybór prefiksu operatora

Wyświetlacz

- o Podświetlany kolorowy wyświetlacz TFT 38 x 32 mm (szer. x wys.), 4.6 cm / 1.8" (przekątna) 65,000 kolorów, 6 linii, 128 x 160 pikseli
- o Wybór schematu kolorystycznego:
 - czarne tło
 - jasne tło
- o Wygaszacz ekranu:
 - zegar analogowy lub cyfrowy
 - jedna z 3 predefiniowanych grafik do wyboru
- o W trybie oczekiwania:
 - wyświetlanie daty i godziny
 - wyświetlanie siły sygnału i stanu naładowania akumulatora
 - wyświetlanie przycisków funkcyjnych wyświetlacza
- o Podczas połączenia: wyświetlanie czasu rozmowy

Sygnalizacja połączeń

- o Wbudowana latarka LED zapewniająca dodatkową optyczną sygnalizację połączenia np. w głośnych otoczeniach
- o Alarm wibracyjny
- o Kolorowa animacja na wyświetlaczu oraz podświetlenie przycisku „zielonej słuchawki”
- o Identyfikacja numeru dzwoniącego (CLIP / CNIP)
- o Ustawienia dzwonka:
 - 20 melodii do wyboru
 - 5 poziomów głośności / wyłączony / narastający

Gigaset

Wherever you go.

- Oddzielne ustawienie dzwonka dla połączeń zewnętrznych / wewnętrznych
- Tryb dzienny / nocny: czasowe wyciszenie melodii dzwonka, za wyjątkiem kontaktów VIP
- Możliwość wyciszenia połączeń anonimowych: połączenia z ukrytym numerem są sygnalizowane wyłącznie optycznie

Lista połączeń

- Migający klawisz wiadomości sygnalizujący nowe zdarzenia, zapewniający dostęp do listy wiadomości
- Lista połączeń z numerami (CLIP) i godziną połączenia:
 - wszystkich
 - nieodebranych
 - wychodzących
 - przychodzących

Klawiatura

- Wodoodporna i pyłoszczelna klawiatura
- Podświetlane przyciski
- 2 programowane przyciski dla szybkiego dostępu do najczęściej używanych funkcji
- 5-kierunkowy przycisk nawigacyjny
- Podświetlany przycisk akceptacji połączenia / trybu głośnomówiącego
- Podświetlany (na czerwono) przycisk zakończenia połączenia / wyłączenia słuchawki
- Blokada klawiatury przyciskiem (#)

Menu

- Wygodne menu w wielu językach (D, GB, F, I, E, P, TR, itd.)
- Łatwa obsługa dzięki kolorowym ikonom, tekstowemu menu i przyciskom wyświetlacza

SMS

- Wysyłanie wiadomości tekstowych do 612 znaków
- Pamięć na około 30 wiadomości po 90 znaków
- Wysyłanie wiadomości SMS na e-mail
- Możliwość zapisu numerów z wiadomości SMS w książce adresowej

Dodatkowe funkcje

- Gumowa powierzchnia z tyłu słuchawki dla pewnego uchwytu
- Wbudowana latarka LED
- Kalendarz i planer na 30 spotkań
- Przypomnienie o urodzinach
- Budzik z funkcją drzemki i dedykowaną melodią
- Monitoring pomieszczenia (Babyfon) z funkcją interkomu
 - z powiadomieniem zewnętrznym, np. na telefon komórkowy
 - z powiadomieniem wewnętrznym, na inną słuchawkę DECT

- Połączenie bezpośrednie (Baby call): wybieranie zaprogramowanego numeru po naciśnięciu dowolnego przycisku
- Edycja nazwy słuchawki
- Data i czas chronione w przypadku utraty zasilania

ECO DECT

- Automatyczna redukcja mocy nadawania w zależności od odległości między stacją bazową, a słuchawką
- Brak promieniowania w trybie czuwania wszystkich zalogowanych słuchawek, o ile obsługują tryb ECO DECT
- Niski pobór mocy dzięki energooszczędnemu zasilaczowi

Dane techniczne

Standardy	DECT, GAP, CAT-iq 2.0/2.1, HD voice, SIP, RTP, STUN, POP3/POP3S
Słuchawka	<ul style="list-style-type: none"> ○ Czas czuwania: do 310 h ○ Czas rozmów: do 14 h ○ Akumulatory: 2 x AAA (NiMH) ○ Czas ładowania: ok. 8 h ○ Zasięg <ul style="list-style-type: none"> - w budynkach: do 50 m - na zewnątrz: do 300 m ○ Wymiary: 154 x 52 x 30 mm (wys. x szer. x dł.) ○ Masa: ok. 135 g (z akumulatorami)
Ładowarka	<ul style="list-style-type: none"> ○ Zasilanie: Zasilacz wtyczkowy 230 V ○ Wymiary: 75 x 74 x 39 mm (wys. x szer. x dł.) ○ Masa: ok. 40 g ○ Możliwość montażu ładowarki na ścianie
Zawartość opakowania	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 słuchawka Gigaset E630HX z pokrywą akumulatorów, pierścieniem zabezpieczającym, i gumową zaślepką gniazda jack. ○ 1 podstawka ładująca ○ 1 zasilacz do ładowarki ○ 2 akumulatory AAA (NiMH) ○ 1 zaczep do paska ○ 1 instrukcja obsługi
Kolor	Czarny
Partnumber	S30852-H2762-R101
Kod EAN	4250366846415
Wersja datasheet	12.09.2016