

## Gigaset E630


Solidny telefon do zadań specjalnych, który sprawdzi się w różnych życiowych sytuacjach.

### Charakterystyczne funkcje:

- Odporny na wstrząsy, pył i zachlapania zgodnie ze stopniem ochrony IP65
- Przelączane profile dźwięku (głośny, cichy, osobisty)
- Boczny przycisk regulacji głośności
- Współpraca z przypinanym zestawem głośnomówiącym Gigaset L410
- Funkcja latarki LED
- Babyfon / Monitoring pomieszczenia

**Interfejs:** a/b (analogowy – RJ11)  
**Standardy:** DECT, GAP  
**Konfiguracja:** 1 linia analogowa (PSTN)  
**Słuchawki:** Meldowanie do 6 słuchawek (w zestawie 1 słuchawka)

### Jakość dźwięku

- Technologia HSP™
- Tryb głośnomówiący z doskonałą jakością dźwięku  
Regulowana bocznymi przyciskami głośność (5 stopni głośności słuchawki, 5 stopni w trybie głośnomówiącym)
- Regulowana głośność sygnałów dzwonka (5 poziomów oraz wyłączenie przyciskiem „” - profili dźwięku)
- 20 melodii dzwonka do wyboru
- Dedykowany głośnik dla trybu głośnomówiącego
- Złącze zestawu słuchawkowego (mono) – jack 2,5mm

### Podstawowe informacje

#### Zasięg

- Zasięg wewnątrz: do 50 metrów
- Zasięg na zewnątrz: do 300 metrów

#### Czas działania

- Czas rozmów: do 14 godzin
- Czas czuwania: do 310 godzin

#### Wybieranie numerów

- Książka adresowa na 200 numerów z opisem (imię, nazwisko, 3 numery telefonów, rocznica, VIP)
- Wybieranie numeru z możliwością korekty przed zestawieniem połączenia
- Lista ponownego wybierania 20 ostatnich numerów
- Szybkie wybieranie numerów (skrótów przyciskami numerycznymi 2-9, 0)
- Tryb wybierania DTMF lub impulsowy (programowalny)
- Automatyczna obsługa prefiksów



### Odbieranie połączeń

- Identyfikacja numeru dzwoniącego CLIP<sup>1</sup>
- Sygnalizacja optyczna połączenia przychodzącego diodą LED latarki oraz animacją dzwonka na wyświetlaczu
- Sygnalizacja akustyczna:
  - 20 melodii dzwonka
  - 5 poziomów głośności + narastający
- Sygnalizacja wibracyjna
- Możliwość zdefiniowania melodii dzwonka dla wpisów VIP
- Oddzielne ustawienie sygnału dzwonka dla połączeń wewnętrznych

### Połączenia nieodebrane

- Dostęp do listy połączeń nieodebranych dedykowanym przyciskiem wiadomości (MWI)
- Lista połączeń nieodebranych / odebranych / wychodzących do 20 pozycji każda, z datą i godziną połączenia<sup>1</sup>
- Możliwość bezpośredniego oddzwonienia na numery zapisane na liście (brak konieczności wpisywania numeru)

### Funkcje dodatkowe

- Plug&Play (rozpakuj, podłącz i rozmawiaj)
- Słuchawka odporna na wstrząsy, pył i zachlapania zgodnie ze stopniem ochrony IP65
- Przypomnienie o urodzinach
- Budzik z funkcją drzemki
- Babyfon / monitoring pomieszczenia (z możliwością włączenia transmisji dźwięku również w obu kierunkach)
- Direct Call – połączenie bezpośrednie (wybieranie zaprogramowanego numeru po naciśnięciu dowolnego przycisku)
- Data i czas chronione w przypadku utraty zasilania
- Możliwość edycji nazwy na liście słuchawek wewnętrznych
- Anteny wewnętrzne
- Możliwość montażu stacji bazowej na ścianie
- Alarm wibracyjny
- Funkcja latarki LED

## Wyświetlacz i menu

### Wyświetlacz

- Podświetlany kolorowy wyświetlacz graficzny TFT (1,8", 128x160pikseli, 65 tyś. kolorów)
- 2 układy kolorów wyświetlacza

### W trybie czuwania

- Wyświetlanie daty i godziny jako wygaszacza ekranu

### W trybie bezczynności

- Wyświetlanie:
  - daty i godziny
  - stanu naładowania akumulatorów
  - wewnętrznej nazwy słuchawki
  - siły sygnału i trybu EcoDodatkowo (jeśli są):
  - liczby nowych nieodebranych połączeń
  - liczby nowych opuszczonych alarmów / rocznie

### W trakcie rozmowy

- Wyświetlanie czasu trwania rozmowy

### Menu

- Wygodne w użyciu menu w 20 językach (niemiecki, angielski, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, holenderski, duński, norweski, szwedzki, fiński, czeski, polski, turecki, grecki, węgierski, rosyjski, chorwacki, słoweński, rumuński)
- Menu oparte o ikony i teksty oraz przyciski funkcyjne wyświetlacza

## Klawiatura

- Ergonomiczna klawiatura z materiałów wysokiej jakości (technologia metaldome)
- 12 przycisków numerycznych oraz 2 przyciski bezpośredniego dostępu do funkcji zarządzania połączeniami i monitoringu pomieszczenia
- Pięciokierunkowy przycisk nawigacyjny
- Podświetlana klawiatura (kolor bursztynowy)
- Podświetlany przycisk wiadomości (MWI)
- Blokada klawiatury (długie naciśnięcie „#”)
- Funkcja Flash (R)

## Funkcje SMS<sup>1</sup>

- Obsługa wiadomości SMS do 612 znaków<sup>1</sup>
- Pamięć na ok. 30 wiadomości SMS (przy 90 znakach na wiadomość)
- Wysyłanie e-mail przez SMS<sup>1</sup>
- Zapisywanie numerów z wiadomości SMS w książce telefonicznej

## ECO-DECT

- Do 60% niższe zużycie energii<sup>2</sup> (energooszczędny zasilacz impulsowy na wyposażeniu)
- Redukcja mocy nadawania prawie do zera po odstawieniu słuchawki do stacji bazowej (tylko przy 1 zalogowanej słuchawce)
- Tryb ECO – manualna redukcja mocy nadawania o 80%<sup>3</sup>
- Tryb ECO Plus – redukcja do 100% mocy nadawania dla wszystkich zalogowanych słuchawek<sup>4</sup>
- Płynna redukcja mocy nadawania w zależności od odległości między stacją bazową a słuchawką

## Współpracujące akcesoria

- Gigaset Repeater
- Przypinany zestaw głośnomówiący Gigaset L410
- Zestaw słuchawkowy mono ze złączem jack 2,5 mm
- Maksymalnie 6 słuchawek zalogowanych w stacji bazowej

## Funkcje systemu z więcej niż 1 słuchawką

- Darmowe rozmowy wewnętrzne między słuchawkami
- 2 rozmowy jednocześnie (1 zewnętrzna, 1 wewnętrzna)
- Transfer książki telefonicznej między słuchawkami
- Połączenia wewnętrzne do wszystkich lub do wybranej słuchawki
- Przekazywanie połączeń zewnętrznych do innych słuchawek z uprzednią konsultacją
- Konferencja trójstronna (1 rozm. zewn. + 2 rozm. wewn.)
- Połączenia zewnętrzne sygnalizowane we wszystkich słuchawkach

## Dane techniczne

### Słuchawka

- Czas gotowości: do 300 godzin
- Czas rozmów: do 14 godzin
- Akumulator: 2xAAA (NiMH)
- Czas ładowania: 8 godzin w stacji bazowej
- Zasięg w pomieszczeniu: do 50 metrów
- Zasięg na zewnątrz: do 300 metrów
- Wymiary:
  - Długość: 30 mm
  - Szerokość: 52 mm
  - Wysokość: 154 mm
- Masa: 139 g

### Stacja bazowa

- Zasilanie 230V poprzez załączony zasilacz impulsowy
- Ładowanie słuchawki w stacji bazowej
- Przycisk przywołania słuchawek
- Podłączenie do 1 linii analogowej PSTN (RJ11)
- Możliwość zameldowania 6 słuchawek
- Wymiary:
  - Długość: 47 mm
  - Szerokość: 117 mm
  - Wysokość: 115 mm
- Masa: 224 g

## Zawartość opakowania

- 1 słuchawka
- 1 stacja bazowa
- 1 ładowarka
- 2 akumulatory AAA (NiMH), 750 mAh
- 1 zaczep do paska
- 1 kółko zabezpieczające
- 1 gumowa zatyczka
- 1 zasilacz do stacji bazowej
- 1 zasilacz do ładowarki
- 1 kabel telefoniczny
- 1 instrukcja obsługi

**Kolor:** Czarny

- <sup>1</sup> funkcja zależna od operatora
- <sup>2</sup> w porównaniu do telefonów Gigaset poprzedniej generacji
- <sup>3</sup> dla wszystkich zarejestrowanych słuchawek – w porównaniu do wyłączonego trybu ECO oraz telefonów Gigaset nieobsługujących standardu ECO DECT
- <sup>4</sup> kiedy słuchawka przejdzie w stan czuwania lub jest ładowana i gdy wszystkie zarejestrowane słuchawki wspierają tryb ECO Plus

Part number:	S30852-H2503-R601
Kod EAN:	4250366833705