

Gigaset PURE 100 duo

Niezakłócone rozmowy:

Gigaset PURE 100 duo pozwala zablokować przeszkadzające połączenia i cieszyć się niezawodną oraz łatwą telefonią.

Cechy szczególne

- o Dwie słuchawki w zestawie
- o Przycisk blokady umożliwiający zablokowanie do 25 numerów telefonów
- o Podświetlany wyświetlacz
- o Książka telefoniczna na 50 wpisów
- o Przycisk funkcyjny szybkiego dostępu do funkcji Flash, wyciszenia lub ponownego wybierania
- o Współpraca z aparatami słuchowymi
- o ECO DECT



Ochrona przed połączeniami dzięki przyciskowi blokady

Gigaset PURE 100 duo oferuje dedykowany przycisk blokowania połączeń, który umożliwia łatwe umieszczenie do 25 numerów telefonów na „czarnej liście” aby je zablokować. Niezależnie od tego, czy chodzi o telemarketing, spam czy niepożądanych rozmówców, przycisk blokowania połączeń zapewnia kontrolę i chroni prywatność użytkownika

Podświetlany wyświetlacz

Dzięki podświetlanemu wyświetlaczowi można łatwo zidentyfikować numery telefonów i przypisane nazwiska, a także odczytać ważne informacje, takie jak stan naładowania akumulatora, datę i godzinę, czy czas trwania aktualnego połączenia. Wyświetlacz jest wystarczająco jasny, aby można go było łatwo odczytać w ciemniejszych pomieszczeniach, a delikatne podświetlenie jest przyjemne dla oczu i zwiększa komfort użytkowania.

Książka telefoniczna

Książka telefoniczna z miejscem na 50 kontaktów to wygodny sposób na dostęp do numerów telefonów znajomych, rodziny lub współpracowników. Jednocześnie przechowywanie kontaktów pozwala na wyświetlenie przypisanej nazwy dzwoniącego wraz z numerem telefonu przed odebraniem połączenia.

Gigaset

Specyfikacja techniczna

Dźwięk	Sygnał dzwonka	<ul style="list-style-type: none"> W głośniku słuchawki Regulacja głośności w 5 stopniach
	Współpraca z aparatami słuchowymi	Kompatybilny
	Głośność	Regulowana głośność słuchawki (5 stopni)
Klawiatura	Funkcje	<ul style="list-style-type: none"> Funkcja pauzy – długie naciśnięcie przycisku „#” Dostęp do książki telefonicznej przyciskiem nawigacyjnym w dół Wyłączanie dzwonka przyciskiem „*” Blokada klawiatury przyciskiem „#” Programowane przyciski szybkiego wybierania numeru (przyciski 2-9)
	Przyciski	<ul style="list-style-type: none"> Przycisk funkcyjny szybkiego dostępu do funkcji Flash, wyciszenia lub ponownego wybierania Dwukierunkowy przycisk nawigacyjny Przycisk ponownego wybierania numeru 10 przycisków numerycznych Przycisk Flash Przycisk wyciszenia Przycisk blokady połączeń
	Przyciski stacji bazowej	Przycisk przywołania słuchawek
Ochrona przed połączeniami	„ Czarna lista”	Ochrona przed połączeniami, do 25 numerów
Książka telefoniczna	Liczba wpisów	Książka telefoniczna na 50 numerów z opisem
Sygnalizacja i wskazania wyświetlacza	CLIP	Wyświetlanie numeru i nazwy dzwoniącego (CLIP/CNIP)*
	Dzwonki	<ul style="list-style-type: none"> 10 fabrycznych melodii dzwonka 5 poziomów głośności + wyłączony + narastający
	Ogólne	<ul style="list-style-type: none"> Wyświetlanie daty/godziny Ochrona połączeń Budzik Wskaźnik naładowania akumulatora
	Powiadomienia	Symbol wiadomości na wyświetlaczu
	Tony serwisowe	Akustyczne potwierdzenie naciśnięcia przycisku, ostrzeżenie o rozładowanym akumulatorze, rozpoczęcie ładowania
	Połączenia przychodzące	Animacja na wyświetlaczu
	Połączenia nieodebrane	Informacja na wyświetlaczu
W trakcie połączenia	Wyświetlanie czasu trwania rozmowy	
Wyświetlacz	Rozmiar (cale)	1,5”
	Typ	Wyświetlacz monochromatyczny (dot-matrix)
	Podświetlenie	Kolor bursztynowy
Zasilanie	Akumulator	2 x AAA (NiMH)
	Zasilanie	Zasilacz wtyczkowy 230V
	Ochrona danych	Ustawienia, wpisy książki telefonicznej, data i czas chronione w przypadku utraty zasilania
	Czas rozmów	Do 14 godzin
	Czas czuwania	Do 180 godzin
	Ładowanie	W stacji bazowej z funkcją ładowania
Funkcje	Zegar	Synchronizacja ustawienia z sygnałem CLIP*
	Budzik	Budzik z melodią do wyboru
	Prekonfiguracja	Plug&play – łatwa instalacja: rozpakuj, podłącz i rozmawiaj (słuchawka zarejestrowana fabrycznie w stacji bazowej)

Funkcje wybierania	Ponawianie wybierania	Lista wybierania ostatnich 10 numerów			
	Tryb wybierania	<ul style="list-style-type: none"> Wybieranie wieloczęstotliwościowe (DTMF) Wybieranie impulsowe (IWV) 			
Menu	Prezentacja	Obsługa zestawu znaków: Cyrylica, Albański, Grecki, Latin			
	Obsługa	<ul style="list-style-type: none"> Łatwa obsługa dzięki menu tekstowemu i przyciskom wyświetlacza Wygodne menu w 26 językach 			
Zasięg	DECT	Na zewnątrz: do 300 m; w pomieszczeniach: do 50 m			
	Powiększenie zasięgu	Gigaset Repeater HX			
Połączenia nieodebrane i listy połączeń	Lista połączeń	Lista ostatnich 25 połączeń			
Obsługa wielu słuchawek	Obsługa wielu słuchawek	Tak, więcej informacji na temat kompatybilności: www.gigaset.com/hq_en/cms/service/compatibility/products.html			
	Liczba słuchawek	Rejestrowanie do 4 słuchawek			
	Jednoczesne połączenia	<ul style="list-style-type: none"> Konferencja 3-stronna (1 zewn. / 2 wewn. rozmówców) 2 rozmowy jednocześnie (1 zewn. oraz 1 wewn. pomiędzy dwiema słuchawkami) 			
	Połączenia wewnętrzne	<ul style="list-style-type: none"> Bezpłatne połączenia wewnętrzne Połączenie konferencyjne 			
	Transfer książki telefonicznej	Transfer książki pomiędzy słuchawkami			
ECO-DECT	Redukcja mocy nadawania	<ul style="list-style-type: none"> Automatyczna redukcja mocy nadawania w zależności od odległości stacji bazowej i słuchawki Tryb ECO Plus dla 100% redukcji mocy nadawczej dla stacji bazowej i zarejestrowanych słuchawek 			
Wymiary i waga	Urządzenie	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Waga
	Słuchawka	154 mm	49 mm	25 mm	109 g
	Stacja bazowa	46 mm	85 mm	98 mm	67 g
	Zestaw baza + słuchawka	160 mm	85 mm	98 mm	176 g
Zakres dostawy	2x	Słuchawka			
	1x	Stacja bazowa			
	4x	Akumulator AAA			
	2x	Pokrywa akumulatorów			
	2x	Zasilacz sieciowy			
	1x	Kabel telefoniczny			
	1x	Skrócona instrukcja użytkownika			
	1x	Podstawka ładowająca			
Informacje logistyczne	Gigaset PURE 100 duo Kolor: czarny	Partnumber	L36852-H3105-S201		
		Kod EAN	4250366871615		

*) Zależnie od kraju / sieci / operatora

Opublikowane przez Gigaset Communications GmbH. Wszelkie prawa, opcje dostawy oraz zmiany technologiczne i projektowe zastrzeżone. Nazwy produktów użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. ProDSION-EN-0221

Wersja datasheet: 04.01.2024

